

ZONE 1/21



Téléphonie 4G



Batterie puissante  
pour de longues  
périodes de travail



Haut-parleur amplifié

IS120.1

Le téléphone mobile puissant et extrêmement robuste doté des principales fonctions de téléphonie et de messagerie sécurisées (SMS). L'appareil impressionne par sa prise en main et met l'accent sur une manipulation simple qui ne dévie pas de l'essentiel. Grâce à sa batterie puissante, il est idéal pour les longues journées de travail.

› Toutes les autres marques et copyrights sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. › © 2021 by i.safe MOBILE GmbH | Tous droits réservés. | Sous réserve de fautes d'impression, modifications et erreurs. | Ill. similaire. | 1049MD01REV01\_FR\_10.2021



# i.safe MOBILE

< IS120.1 >



Homologation ATEX : EX-Zone 1/21  
Ⓜ II 2G Ex ib IIC T4 Gb  
Ⓜ II 2D Ex ib IIIC T135°C Db



Homologation IECEx : EX-Zone 1/21  
Ex ib IIC T4 Gb  
Ex ib IIIC T135°C Db

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Système d'exploitation</b> | Propriétaire   |
| <b>Processeur</b>             | MT6761D Quad-core; 1,8 GHz   |
| <b>Mémoire</b>                | 2 Go RAM   16 Go mémoire interne   |
| <b>Fréquences</b>             | 2G GSM: B2/3/5/8<br>3G WCDMA: B1/2/4/5/8<br>4G LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28<br>4G LTE-TDD: B34/B38/39/B40/B41 |
| <b>Dimensions</b>             | Taille : 140 x 63 x 26 mm   Poids : 214 g  |
| <b>Écran</b>                  | 2,4" Corning Gorilla Glass® 3ème génération   240 x 320 pixels   |
| <b>Batterie</b>               | 2200 mAh   remplaçable   |
| <b>Connexions</b>             | WiFi 2,4 GHz + 5 GHz: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac avec hotspot<br>Bluetooth® 5                                      |
| <b>Classes de protection</b>  | IP68 poussière et étanche   MIL-STD-810G   Utilisable de -20 °C à +60 °C                                       |



## FOURNITURES INCLUSES

Téléphone mobile, batterie, câble USB micro i.safe PROTECTOR 1.0, adaptateur secteur universel, tournevis, film protecteur d'écran, manuel de démarrage rapide et instructions de sécurité

Visitez notre site Internet et consultez-y d'autres informations détaillées ainsi qu'un aperçu des accessoires compatibles.